Instrukcja użytkowania

ODSTRASZACZ GRYZONI ODA-4

VIANO BEZPRZEWODOWY LONG

VIANO

Informacje ogólne

Odstraszacz VIANO BEZPRZEWODOWY LONG posiada funkcje automatycznej zmiany częstotliwości, cztery głośniki (buzery) oraz trzy grupy diod LED stanowiących odrębne panele stroboskopowe. Połączenie odpowiednio dobranych i modulowanych dźwięków oraz mocnych błysków z efektem stroboskopowym daje dużą skuteczność w walce z szkodnikami. W odstraszaczu w czasie normalnej pracy emisja dźwięków odbywa się przez cały czas, natomiast sekwencja błysków odbywa się w kilkuminutowych odstępach czasu. Urządzenie chroni obszar o powierzchni do 2000 mkw.

Obsługa

UWAGA!!!
Urządzenie gotowe do pracy. Nie ładować przed pierwszym uruchomieniem.

1. Opis elementów urządzenia:

(1) Pojedyncza grupa trzech diod LED stanowiąca panel stroboskopowy. Urządzenie posiada trzy grupy LED.
(2) Głośnik piezoelektryczny. Urządzenie posiada 4 głośniki.
(3) Przycisk POWER. Przełączenie w pozycję (I) uruchamia odstraszacz.
(4) Dioda LED sygnalizująca rozładowanie akumulatora.
(5) Gniazdo ładowania z gumową zatyczką.

2. Każdorazowo po włączeniu urządzenia przyciskiem POWER (pozycja I), odstraszacz wyświetli na diodach LED poziom naładowania akumulatorów:
- wszsytkie 3 grupy LED zapalone - naładowanie >90%
- zapalone 2 grupy - naładowanie > 50%
- zapalona 1 grupa - naładowanie >10%
- migające diody w 1 grupie - naładowanie <10% - rozładowany akumulator
3. Po wykonaniu krótkiego testu akumulatora, urządzenie przechodzi w tryb pracy. W tym stanie głośniki odstraszacza generują zmienne fale dźwiękowe w zakresie 10kHz – 25kHz, natomiast trzy grupy diod led wyświetlają 15 sekundową sekwencję błysków w 4 minutowych odstępach czasu.
4. Skuteczność działania urządzenia będzie widoczna po kilku tygodniach.
5. Najbardziej wytrwałe szkodniki opuszczają chroniony teren po 4-6 tygodniach.
6. Urządzenie posiada bardzo oszczędny układ zasilania i przy naładowanym akumulatorze może pracować do 150 dni.
7. Urządzenie posiada moduł sygnalizowania rozładowania akumulatora.
   Rozładowanie akumulatora sygnalizowane jest czerwoną diodą LED znajdującą się obok portu ładowania akumulatora.
   - błysk trwający 1 sekundę powtarzany co 10 sekund, informuje, że w akumulatorze pozostało około 20% energii. Należy wówczas jak najszybciej podłączyć urządzenie do ładowarki.
   - krótki błysk (~100ms) powtarzany co 5 sekund – informuje, że w akumulatorze pozostało mniej niż 10% energii. Należy natychmiast podłączyć urządzenie do ładowarki.

UWAGA!!!
Urządzenie ładujemy z przełącznikiem w pozycji załącz (I)
W pozycji (0) nie jest ładowane.

8. Urządzenie ładujemy za pomocą znajdującej się w zestawie ładowarki przez 24 godziny. Po ładowaniu zamykamy gniazdo gumową zaślepką.

Współczesne baterie litowo-jonowe składają się ogniw nie lubią być nadmiernie rozładowane. To wpływa na ich wydajność oraz może doprowadzić do szybszego zużycia akumulatora. Nie należy więc doprowadzać do skrajności względem dolnej granicy rozładowania urządzenia

Specyfikacja

- Klasa szczelności urządzenia: IP65 (do użytku zewnętrznego oraz do użytku wewnętrznego)
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 63 x 4 x 4 cm
- Zasilanie: Akumulator Li-ion
- Pobór prądu: max 10mA
- Kąt emisji ultradźwięku: 180 stopni
- Zasięg ultradźwięku: do 200 metrów
- Powierzchnia efektywna: 2000m2
- Temperatura pracy: -30°C / +70°C

Instrukcja montażu

(1) Trzy magnesy neodymowe umieszczone w tylnej części obudowy służą do przytwierdzania odstraszacza do każdej metalowej powierzchni (rynna, odgrodzenie, okucie dachu, regał itp.) W zestawie z urządzeniem otrzymujemy metalowe blaszki z otworami, które za pomocą załączonych wkrętów można przykręcić do dowolnej powierzchni a następnie mocować do niej odstraszacz. Tym sposobem urządzenie możemy przymocować do desek czołowych, filarów drewnianych, drewnianych pergol itp.



(2) W zestawie z urządzeniem otrzymujemy plastikowe adaptery, które umożliwiają montaż urządzenia za pomocą opasek zaciskowych (trytytek). Pozwala to na mocny, pewny montaż do słupków ogrodowych, poprzeczek, rynien itp.

Uwagi i środki ostrożności.

- Używać tylko z dedykowanym zasilaczem dołączonym do zestawu.
- Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych i radiowych, elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń elektrycznych.
- Nigdy nie dotykaj maskownicy i membrany głośników. Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować. Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie używać urządzenia w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych , utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą , którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Eurpejską.

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postepowania.

CE

Producent: Viano s.c.

http://www.viano.pl