

ODSTRASZACZ KRETÓW VIANO

OK-1



Informacje ogólne

Odstraszcza emituje 10 sekundową sekwencję głośniejszych dźwięków w 300 sekundowych (5minut) interwałach czasowych z zakresu częstotliwości 40-15000Hz, które odstraszają krety i nornice. Zwierzęta te posiadają czuły słuch i dlatego przenoszą się poza zasięg irytującego hałasu, który wywołuje u nich rozdrażnienie i przeszkadza w żerowaniu.

Ten odstraszcza co każde kolejne 5 minut zmienia sekwencję 10-cio sekundowych sygnałów na inną, aby szkodniki nie przyzwyczaili się do regularnego dźwięku. Układ elektroniczny urządzenia posiada wzmacniacz mocy, który emituje dźwięki za pośrednictwem 25W głośnika tubowego. Urządzenie zasilane jest akumulatorem Li-Ion o pojemności 4400mAh (10,8V). Zgromadzona w akumulatorze energia umożliwia pracę urządzenia przez maksymalnie 4 tygodnie. Po tym czasie urządzenie należy ładować 24h załączoną w zestawie ładowarką. Odstraszcza przeznaczony jest do użytku indywidualnego w otwartym terenie bez dostępu publicznego.

UWAGA: Urządzenie spełnia funkcję płoszącą, jednak producent nie gwarantuje, iż wszystkie szkodniki zostaną trwale wypłoszone z terenu działania odstraszacza, gdyż zależy to również od indywidualnych cech zwierząt, rodzaju ziemi (gorszy efekt na piaszczynowym podłożu, które tłumi fale dźwiękowe, najlepszy efekt na ziemi żwartej, gliniastej) oraz typu siedliska! Gwarancja ogranicza się do poprawnego działania urządzenia pod względem elektrycznym i konstrukcyjnym (wydawania dźwięków).

Montaż

Przy pierwszej instalacji wykonaj najpierw pionowy otwór w kretowinie, używając do tego celu kija lub pręta. **Nigdy nie wbijaj odstraszacza w twardą ziemię bez uprzedniego wykonania otworu!** Może to doprowadzić do złamania urządzenia!

Rozpakuj urządzenie i odkręć głowicę odstraszacza. Odkręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak na załączonym rysunku nr 1.



Rysunek nr 1

Uruchom urządzenie za pomocą przełącznika (pozycja „I”). Przełącznik (2) oznaczono na rysunku nr 2 i zakręć głowicę.

Umieść urządzenie ostrożnie w podłożu trzymając oburącz za głowicę i szpilkę, zwracając uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia korpusu i zakończenia plastikowego pręta. Podczas montażu **nie używaj młotka ani innych narzędzi do wbijania odstraszacza w ziemię!** Po instalacji głowica **powinna pozostać ponad powierzchnią gruntu - zalecamy odstęp 5cm** między gruntem a dolną powierzchnią głowicy. Nigdy nie przykrywaj głowicę ziemią ani innymi materiałami! **Zwróć uwagę na ściśle przyleganie ziemi do pręta urządzenia, gwarantujące odpowiednie przenoszenie się drgań do podłoża. W razie potrzeby docisnij ziemię do szpilki.** Produkt wykonany został w klasie szczelności IP65 i posiada wystarczającą odporność na wilgoć i deszcz. Nie należy jednak wystawiać go na działanie silnego strumienia wody.

Podczas wyboru miejsca montażowego należy zastanowić się nad miejscem zabezpieczonym przed chuliganami i złodziejami.

Należy wziąć także pod uwagę efekt przyzwyczajania ze strony zwierząt. Dlatego dobrą praktyką jest zmieniać miejsce montażu odstraszacza, choć nie jest to konieczne.

Z myślą o dłuższym prawidłowym funkcjonowaniu zaleca się, aby w czasie zimy (lub dłuższego nieużytkowania) odstraszcza przechowywać w suchym, ciepłym pomieszczeniu. Należy wtedy wyłączyć urządzenie (przełącznik POWER w pozycji „0”).

Obsługa

I. W głowicy urządzenia, zgodnie z *Rysunkiem 2* znajdują się:

- gniazdo ładowania ŁAD.AKU (1),
- przełącznik klawiszowy dwupozyycyjny (2),
- dioda sygnalizacyjna LED (3).



Rysunek 2

II. ładowanie Urządzenia:

ŁADOWANIE WYŁĄCZNIE Z PRZYCISKIEM W POZYCJI "I" ZAŁĄCZ



Po podłączeniu ładowarki w gniazdo „ŁAD AKU.” (1) dioda LED (3) zapali się światłem ciągłym informując o procesie ładowania. Po zakończeniu procesu ładowania akumulatora dioda LED gaśnie. Należy wyłączyć

wtyk zasilacza (maksymalny czas ładowania kompletnie rozładowanego akumulatora wynosi 24 godziny).

Brak emisji słyszalnego sygnału świadczy o rozładowaniu urządzenia.

Urządzenie sygnalizuje stopień rozładowania akumulatora.

Sygnalizacja poziomu rozładowania akumulatora:

- błysk trwający 1sekundę powtarzany co 10 sekund - pozostało około 30% energii – można naładować urządzenie.
- krótki błysk (~100ms) powtarzany co 5 sekund - pozostało mniej niż 10% energii – należy naładować urządzenie.

Konservacja

Produkt jest bezobsługowy. Z zewnątrz produkt należy czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie należy używać silnie działających detergentów ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

Specyfikacja

- Napięcie robocze - 15V
- Pobór prądu czuwanie - 5 mA
- Pobór prądu praca - 1A
- Akumulator (Li-Ion) 10,8V; 4,4 Ah (wewnętrzny)
- Maksymalne ciśnienie akust. do 100 dB (+/-20%)
- Czas sygnału ok. 10 sekund
- Interwały czasowe sygnału: 5 minut
- Stopień ochrony IP65
- Wysokość urządzenia: 31 cm
- Srednica pręta: 3,8 cm
- Szerokość głowicy: 18 cm
- Waga urządzenia 1 kg

Uwagi i środki ostrożności, porady dotyczące eksploatacji urządzenia.

Za pomocą odstraszacza VIANO można przepędzić krety i nornice z ogrodu, plantacji itp. Urządzenie posiada wbudowany nowoczesny litowo-jonowy (Li-Ion) akumulator. Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem itd.

Zasady bezpieczeństwa

- W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!
- W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.
- Modyfikacja lub przerobowa produktu jest zabroniona i skutkuje nie tylko wygaśnięciem zezwolenia (CE), lecz także gwarancji/rękojmi.
- Nie można narażać produktu na skrajne temperatury, silne wibracje ani silne obciążenia mechaniczne.
- Wykonanie obudowy odstraszacza kretów jest zgodne ze stopniem ochrony IP65.
- Nie należy użytkować uszkodzonego urządzenia, uszkodzone urządzenie należy zutylizować.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Styropian, folie itp. mogą stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci, istnieje ryzyko uduszenia.
- Jeśli nie ma się pewności co do prawidłowego użytkowania produktu, bezpieczeństwa lub jeśli pojawiają się pytania, na które odpowiedzi nie można znaleźć w tej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej lub z innym specjalistą.

**Informacja dla użytkowników o
pozbywaniu się urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach
poza Unią Europejską.**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Producent: Viano s.c. <http://www.viano.pl>