






Wyłączniki silnikowe PKZM0, PKZM4

3



Maks. moc znamionowa silnika AC-3	Znami-onowy prąd ciągły					Zakres nastaw	Typ Nr artykułu	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe po stronie zasilania, zaciski sprężynowe po stronie wyjściowej	Zaciski sprężynowe	
	220 V 230 V 240 V	380 V 400 V	440 V	500 V	660 V 690 V						Wyzwalacz przeciążeniowy
P kW	P kW	P kW	P kW	P kW	I_u A	I_r A	I_{rm} A				
Wyłączniki silnikowe PKZM0 – koordynacja typu „1” i „2”⁽¹⁾											
IE3 ✓	–	–	–	–	0,06	0,16	0,1–0,16	2,5	PKZM0-0.16-EA 189894	PKZM0-0.16-SC 229828	PKZM0-0.16-C-EA 189871
	–	0,06	0,06	0,06	0,12	0,25	0,16–0,25	3,9	PKZM0-0.25-EA 189895	PKZM0-0.25-SC 229829	PKZM0-0.25-C-EA 189872
	0,06	0,09	0,12	0,12	0,18	0,4	0,25–0,4	6,2	PKZM0-0.4-EA 189896	PKZM0-0.4-SC 229830	PKZM0-0.4-C-EA 189873
	0,09	0,12	0,18	0,25	0,25	0,63	0,4–0,63	9,8	PKZM0-0.63-EA 189897	PKZM0-0.63-SC 229831	PKZM0-0.63-C-EA 189874
	0,12	0,25	0,25	0,37	0,55	1	0,63–1	15,5	PKZM0-1-EA 189898	PKZM0-1-SC 229832	PKZM0-1-C-EA 189875
	0,25	0,55	0,55	0,75	1,1	1,6	1–1,6	24,8	PKZM0-1.6-EA 189899	PKZM0-1.6-SC 229833	PKZM0-1.6-C-EA 189876
	0,37	0,75	1,1	1,1	1,5	2,5	1,6–2,5	38,8	PKZM0-2.5-EA 189900	PKZM0-2.5-SC 229834	PKZM0-2.5-C-EA 189877
	0,75	1,5	1,5	2,2	3	4	2,5–4	62	PKZM0-4-EA 189901	PKZM0-4-SC 229835	PKZM0-4-C-EA 189878
	1,1	2,2	3	3	4	6,3	4–6,3	97,7	PKZM0-6.3-EA 189902	PKZM0-6.3-SC 229836	PKZM0-6.3-C-EA 189879
	2,2	4	4	4	7,5	10	6,3–10	155	PKZM0-10-EA 189903	PKZM0-10-SC 229837	PKZM0-10-C-EA 190015
	3	5,5	5,5	5,5	11	12	8–12	186	PKZM0-12-EA 189904	PKZM0-12-SC 278487	PKZM0-12-C-EA 190016
	4	7,5	9	9	12,5	16	10–16	248	PKZM0-16-EA 189905	PKZM0-16-SC 229838	PKZM0-16-C-EA 190017
	5,5	9	11	12,5	15	20	16–20	310	PKZM0-20-EA 189906		
	5,5	12,5	12,5	15	22	25	20–25	388	PKZM0-25-EA 189869		
	7,5	15	15	22	30	32	25–32	496	PKZM0-32-EA 189870		
Wyłączniki silnikowe PKZM4 – koordynacja typu „1” i „2”⁽¹⁾											
IE3 ✓	4	7,5	9	9	12,5	16	10–16	248	PKZM4-16-EA 190018		
	5,5	12,5	12,5	15	22	25	16–25	388	PKZM4-25-EA 190019		
	7,5	15	17,5	22	22	32	24–32	496	PKZM4-32-EA 190020		
	11	20	22	24	30	40	32–40	620	PKZM4-40-EA 190021		
	14	25	30	30	45	50	40–50	775	PKZM4-50-EA 190022		
	17	30	37	37	55	58	50–58	899	PKZM4-58-EA 190023		
	18,5	34	37	45	55	65	55–65	1008	PKZM4-63-EA 190024		
Wyłącznik mocy⁽²⁾											
Do zabezpieczenia kabli i przewodów											
	–	–	–	–	–	16	10–16	248	PKZM4-16-CB 132591		
	–	–	–	–	–	25	16–25	388	PKZM4-25-CB 132592		
	–	–	–	–	–	32	24–32	496	PKZM4-32-CB 132593		